

کلید حرارتی ETI

کلیدهای حرارتی ETI در دو مدل MST 25 (برای حفاظت اضافه بار) و MPE25 که تا 32A موجود می باشد .
- می توانید از موتورها در جریان متناوب تا قدرت های 11kw و تا جریان 25A حفاظت کنید.
- همچنین می توانید مطابق با استانداردهای EN60204 یا VDE.113 به عنوان کلید اصلی استفاده شود.

مزایای کلید حرارتی :

کلید حفاظت موتور

Motor protective circuit breaker MST25					
نوع	کدکالا	جریان نامی I _n (A)	تنظیم آمپر I _r (A)	وزن [g]	بسته بندی [pcs]
MST25-0,4	004600530	0,4	0,25-0,4	252	1
MST25-0,63	004600540	0,63	0,4-0,63	252	1
MST25-1,0	004600550	1	0,63-1,0	252	1
MST25-1,6	004600560	1,6	1,0-1,6	252	1
MST25-2,5	004600570	2,6	1,6-2,5	252	1
MST25-4,0	004600580	4	2,5-4,0	252	1
MST25-6,3	004600590	6,3	4,0-6,3	252	1
MST25-10	004600600	10	6,3-10	252	1
MST25-16	004600610	16	10-16	252	1
MST25-20	004600620	20	16-20	252	1
MST25-25	004600630	25	20-25	252	1



رله کمکی برای نصب از بغل

Auxiliary switch for lateral mounting PS					
نوع	کدکالا	دیگرام سیم بندی	کنتاکت کمکی NO, NC	وزن	بسته بندی
PS 20	004600160		2,0	30	1/10
PS 01	004600150		0,1	30	1/10
PS 10	004600140		1,0	30	1/10
PS 11	004600130		1,1	30	1/10



رله ی شانت

Shunt release					
نوع	کدکالا	دیگرام سیم بندی	ولتاژ عملکرد	وزن	بسته بندی
A 230	004600170		220V-240V	30	1/10



رله ی آندر ولتاژ

Undervoltage release					
نوع	کدکالا	دیگرام سیم بندی	ولتاژ عملکرد	وزن	بسته بندی
U 230	004600180		220V-240V	30	1/10



تشخیص خطای فاز مطابق با IEC/EN60947-4-1

اتصال راحت کابل برق

قطع اتوماتیک کلید توسط رله بی متال (حرارتی)

نصب ساده کلید حرارتی بروی ریل مطابق با استاندارد EN60715 و یا قابلیت نصب با پیچ

- دارای کمکی های اندرولتاژ و شانت
- قابل نصب در داخل کلید

نصب به هر دو صورت عمودی و افقی

فاصله عایقی بین کنتاکت های اصلی 4/5mm

پیچ تنظیم جریان

دکمه ی تست برای صحت عملکرد کلید

کلیدهای Start و Stop برای روشن و خاموش کردن کلید حرارتی





تهران، خیابان ولیعصر، مقابل درب اصلی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک ۳۵

۲۲۰۲۸۰۲۸ – ۲۲۰۲۷۹۷۳

۲۲۰۵۵۷۶۵

info@iraneti.ir

www.iraneti.ir